

# PS ULTRA

Modelos: 5 cm, 10 cm, 15 cm  
Entrada: 1/2"

## CARACTERÍSTICAS

- Modelos: 5, 10 y 15 cm
- Opción de tobera regulable o en franjas preinstalada
- Tapa resistente
- Vástago de carraca de dos piezas
- Vástago compatible con toberas roscadas hembra
- Disponible con tapón de descarga ( filtro grande no incluido)
- Filtro extra grande
- Período de garantía: 2 años
- ▶ Válvula de retención opcional
- ▶ Muelle resistente

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Intervalo de presión recomendado: de 1,4 a 4,8 bar; de 140 a 480 kPa

## OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Tipos de tobera: franja lateral de 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m 1,5 X 9,0 m (la trayectoria de la franja lateral solo está disponible en los modelos de 5 y 10 cm)
- Tapón de descarga (Filtro grande no incluido)
- Filtro extra largo, opcional

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Válvula antidrenaje: modelos de 10 y 15 cm (hasta 2 m de desnivel; P/N 462237)
- Filtro grande (repuesto P/N 162900)
- ▶ = *Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 56*



### PSU-02

Altura retraído: 12,7 cm  
Altura de emergencia: 5 cm  
Diámetro expuesto: 3 cm  
Conexión: 1/2"



### PSU-04

Altura retraído: 18,4 cm  
Altura de emergencia: 10 cm  
Diámetro expuesto: 3 cm  
Conexión: 1/2"



### PSU-06

Altura retraído: 24,1 cm  
Altura de emergencia: 15 cm  
Diámetro expuesto: 3 cm  
Conexión: 1/2"

## PS ULTRA - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2

1	Modelo	2	Tobreras	3	Opciones
	PSU-02 = Emergencia de 5 cm		10A = Tobera ajustable de 3,0 m		<b>NFO</b> = Sólo con filtro en la tobera (disponible únicamente en el modelo de 10 cm) Sustituya la instalación de fábrica del filtro grande y reciba su unidad solamente con el filtro de la tobera.
	PSU-04 = Emergencia de 10 cm		12A = Tobera ajustable de 3,7 m		
	PSU-06 = Emergencia de 15 cm		15A = Tobera ajustable de 4,6 m		
			17A = Tobera ajustable de 5,2 m		
			5SS = Franja lateral de 1,5 m x 9,0 m (modelos de 5 y 10 cm)		

### Ejemplos:

- PSU-02 - 5SS = Emergencia de 5 cm, con franja lateral de 1,5 m x 9,0 m
- PSU-04 - 15A = Emergencia de 10 cm, con tobera ajustable de 4,6 m
- PSU-06 - 10A = Emergencia de 15 cm, con tobera ajustable de 3,0 m
- PSU-04 - 12A - NFO = Emergencia de 10 cm, con tobera ajustable de 3,7 m, el filtro grande no está incluido